

KKM-PTT



Artikel-Nr.: 06ax070-1



Arbeiter in Schutzanzügen

Diese Hör-/Sprechgarnitur mit Kehlkopfmikrofon, Ohrhörer und großer Sendetaste kann problemlos an analoge und digitale Funkgeräte angeschlossen werden. Die KKM-PTT ist leicht und komfortabel konstruiert und gilt insbesondere in Kombination mit Atemschutzmasken oder Vollschutzanzügen als optimale Lösung.

Die großflächige PTT-Taste ist auch unter erschwerten Arbeitsbedingungen bspw. mit dicken Handschuhen sicher zu bedienen und bietet genügend Raum für die elektronische Anpassung der Garnitur an das jeweilige analoge oder digitale Funkgerät. Die robuste Sendetaste ist aus schlagfestem Kunststoff und kann dank einer Klammer ohne Probleme an jede Art von Kleidung befestigt werden.

Technische Daten:

Kehlkopfmikrofon:

Arbeitsprinzip:	elektret
Richtcharakteristik:	k.A.
Impedanz:	2000 Ohm
Empfindlichkeit:	-41 dB V / Pa, 1 kHz
Frequenzgang:	400 Hz – 4 kHz

Lautsprecher:

Arbeitsprinzip:	dynamisch
Impedanz:	320 Ohm bei 1 mW / 1 kHz
Kennschalldruckpegel:	max. 98 dB
Frequenzgang:	300 Hz – 8 kHz

Sendetaste (PTT-8):

Gehäuse:	schlagfestes Kunststoffgehäuse, schwarz, mit Kleiderclip
Lebensdauer Taster:	mindestens 1.500.000 Schaltzyklen
Schutzklasse:	IP 54 ¹

Sonstige Angaben:

Temperaturbereich:	-20°C bis +70°C
Gewicht:	160 g (inklusive PTT-Taste)

¹ Schutzklasse: DIN EN 61058-1 VDE 0630 Teil 1,
EN 60529:1991 DIN VDE 0470-1:1992-11