

PTT-ED



Artikel-Nr.: 0110010



Sendetaste PTT-8

Das PTT-D ist ein monaurales Headset mit dynamischem Mikrofon. Dieses ist um 240° schwenkbar. Die große Sendetaste PTT-8 kann auch unter der Kleidung getragen werden. Das schwenkbare Mikrofon ermöglicht den flexiblen Einsatz und kann entweder rechts oder links getragen werden.

Die großflächige PTT-Taste ist auch unter erschwerten Arbeitsbedingungen sicher zu bedienen und bietet genügend Raum für die elektronische Anpassung der Garnitur an das jeweilige analoge oder digitale Funkgerät. Das komplette Headset ist extrem robust und für mittellaute Umgebungen ideal einsetzbar. Aufgrund der weichen Polsterung wird bei diesem Headset Komfort groß geschrieben. Somit eignet sich diese Garnitur beispielsweise ideal für Kameramänner bei längeren Drehaufnahmen.

Technische Daten:

Mikrofon:

Arbeitsprinzip:	dynamisch
Richtcharakteristik:	Niere
Impedanz:	200 Ω
Empfindlichkeit:	-50 dB V / Pa, 1 kHz
Frequenzgang:	40 Hz – 15 kHz

Lautsprecher:

Arbeitsprinzip:	dynamisch
Impedanz:	400 Ω bei 1 mW / 1 kHz
Kennschalldruckpegel:	max. 94 dB
Frequenzgang:	16 Hz – 10 kHz

Sendetaste (PTT-8):

Gehäuse:	schlagfestes Kunststoffgehäuse, schwarz, mit Kleiderclip
Lebensdauer Taster:	mindestens 1.500.000 Schaltzyklen
Schutzklasse:	IP54 ¹

Sonstige Angaben:

Schalldämmung:	ca. 18 dB
Temperaturbereich:	-20°C bis +70°C
Gewicht:	390 g (inklusive PTT-Taste)

¹ Schutzklasse: DIN EN 61058-1 VDE 0630 Teil 1,
EN 60529:1991 DIN VDE 0470-1:1992-11